ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ nN

Budowa: Przebudowa urządzeń napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV – ETAP I

Miejsce: Suwałki, ul. Północna, ul. Kolejowa

									osprzęt linii nN																						przyłącze napowietrzne							inne							
Nr słupa	Typ słupa.	Żerdź str. wir. E-10,5/6	Żerdź str. wir. E-10,5/10	Żerdź str. wir. E-10,5/12	Żerdź str. wir. E-10,5/2,5	Płyta ustojowa U-85	Obejma Ou-2	Płyta stopowa 0,3 x 0,3 m	Przewód AsXSn 4x95mm 2 + 35mm2	Hak wieszakowy SOT 21.2	Hak nakrętkowy PD 2.2	Uchwyt odciągowy SO 34.95	Uchwyt narożny SO 99	Uchwyt przelotowy SO 130.02	Zacisk odgałęźny SLIP 22.1	Osłonka końca przewodu PK 99.095	Uchwyt dystansowy SO 79.6	Taśma COT 37 (1,5m) + klamra COT 36	Rozłącznik RSA-3 + tabliczka opisowa (z demontażu)	Zacisk RSA-N (z demontażu)	Bednarka FeZn 25x4	Pręt miedziany GALMAR 1,5 m 5/8"	Złączka 5/8" GALMAR	Grot stalowy 5/8" GALMAR	Zacisk krzyżowy płaski 5/8" GALMAR	Pasta stykowa GALMAR Tubka)	Zacisk uziemiający śrubowy	Przewód AsXSn 1x50mm2	ASA-A-500-5B0+F2+K	Zestaw do zakładania uziemień TTD2C	Przewód AsXSn 4x25mm ^{2}	Przewód AsXSn 4x50mm ^{2}	Hak wieszakowy SOT 21.216	Hak nakrętkowy PD 2.3	uchwyt odciągowy SO 157.1	uchwyt odciągowy SO 158.1	zacisk przebijający izolację SLIP 22.1	Taśma COT 37 (1,5m) + klamra COT 36	TL do zasilania SO (z demontażu)	Zacisk odgałęźny SLIP 21.1	KM-1 lub KM-9 z obejmą O-3	izolator S-80	złączka przewodowa wzdłużna sj8.25	złączka przewodowa wzdłużna sj8	Osłona kabla BE-75
		szt	szt	szt	szt	szt	kpl	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	kpl	kpl	szt	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	m	szt	szt	szt	szt	szt	kpl	kpl	szt	kpl.	szt	szt	szt	szt
5	K-10,5/10		1			3	3	1		1		1			2	4	6	6			15	6	6	2	2	1	1	6	3	4			1	1	2		8	6						1
4	P-10,5/6	1				3	3	1		1				1																	3		2	3	3		12	12				8		2
3	P-10,5/6	1				3	3	1		1				1																			1			1	4							
2	P-10,5/6	1				3	3	1		1				1																	3		1		2		8					8		
1	ROK-10,5/10		1			3	3	1		2	1	3			2	4	12	12	1	1	15	6	6	2	2	1	1						1			1	4						
8/1	ROK-10,5/10		1			3	3	1	53	2	2	4			2		12	12	1	1	15	6	6	2	2	1	1						2	1	3		12	5	1	4				
8/1	K-10																														20													
9	P-10,5/2,5				1	3	3	1		1				1																														
10	N-10,5/6	1				3	3	1		1			1																															
11	RNK-10,5/12			1		3	3	1		1	1	5	2		8	4	6	6														2	1			1	4			4	5		4	
12	P-10,5/6	1				3	3	1		1				1																														
13'	N-10,5/10		1			3	3	1		1				1			12	12			15	6	6	2	2	1	1	6	3	4			1		1		4	6						1
	Razem	**5**	**4**	**1**	**1**	**33**	**33**	**11**	**53**	**13**	**4**	**13**	**3**	**6**	**14**	**12**	**48**	**48**	**2**	**2**	**60**	**24**	**24**	**8**	**8**	**4**	**4**	**12**	**6**	**8**	**26**	**2**	**10**	**5**	**11**	**3**	**56**	**29**	**1**	**4**	**4**	**5**	**16**	**4**	**4**